



KR-K5

Kit alarma wireless, 99 zone, compus din monitor de 4.3" cu touchscreen, 1 PIR, 2 telecomenzi si 1 senzor usa

Imagine



Descriere

KR-K5 este un kit de alarma wireless, cu comunicatie WIFI si WCDMA, compus dintr-un monitor de 4.3" TFT cu touchscreen, un PIR, un senzor de usa/ fereastră si doua telecomenzi pentru armare/ dezarmare. Unitatea centrala suporta pana la 99 de zone.

Unitatea de baza KR-K5 are un design plat, cu forme ergonomice ce se incadreaza in orice spatiu. Ecranul sensibil la atingere cu dimensiuni generoase si vizibilitate buna, fac din KR-K5 un produs usor de utilizat, configurarea sistemului fiind usoara si intuitiva, oferind o experienta placuta oricarui utilizator. Gama mare de elemente optionale (senzori, sirene, prize controlabile) il fac potrivit pentru multe aplicatii.

Instalarea este extrem de facila, kitul putand fi montat in mai putin de 20 de minute. Datorita comunicatiei WCDMA (2G/3G) si WIFI, sistemul este usor de operat si poate fi controlat si de la distanta cu ajutorul telefonului si a aplicatiei mobile "K5", disponibila gratuit pentru iOS si Android. Toate operatiunile sunt confirmate vocal de catre unitatea centrala.

In cazul unei alarme, sistemul trimite alerte prin SMS, apel telefonic sau notificari PUSH. Aceste alerte indica zona, data si ora la care s-a declansat alarma. Zonele pot fi redenumite pentru o gestionare mai usoara a acestora. De asemenea, este posibila armarea partiala a sistemului, in functie de necesitate.

Caracteristici

- Ecran cu diagonala de 4.3" cu touchscreen
- Instalare foarte usoara in mai putin de 20 de minute
- Meniu prietenos, usor de utilizat
- Design modern si elegant, unitate centrala ultra-subtire
- 99 zone (10 zone cu posibilitate de armare/ dezarmare individuala)
- 2 zone cablate (zona 51 si 52)
- Comunicatie WCDMA (2G/ 3G) si WIFI
- Consum redus de energie
- Control de la distanta
- Alerte prin SMS/apel telefonic/notificari push (8 utilizatori SIM)
- 8 user PIN (4 digiti), posibilitate de armare/dezarmare 10 zone individuale
- Aplicatie mobila "K5" disponibila gratuit pentru iOS si Android
- Comunicare bidirectionala
- Voce sintetizata pentru confirmari vocale
- Suporta numar CID si functii GPRS
- Istoric armare/ dezarmare si alarme
- Armare partiala pe diferite zone
- Programare orara pentru armare/ dezarmare
- Alerta la descarcarea bateriei senzorilor si anti-tamper
- Functie de apelare telefonica
- Control pentru priza inteligenta (20 de grupuri)
- Unitate centrala cu acumulator li-polymer integrat
- Utilizare la interior

Specificatii

- Alimentare: 5Vcc, 2A (adaptor inclus)
- Acumulator: 4.2V 1900mAh, Li-Ion
- Consum: <350mA in repaus, <600mA alarma
- Ecran: TFT color 4.3" cu touchscreen
- Rezolutie ecran: 800 x 480 pixeli
- Numar zone: 99
- Frecventa: 433.92 MHz
- Frecventa GSM: 850/900/1800/1900MHz
- Frecventa WCDMA: 850/900/1800/1900/2100MHz
- Frecventa WIFI: 2.4 GHz
- Modulatie: ASK
- Volum sirena incorporata: 80 dB
- Accesorii wireless acceptate: 99 telecomenzi, 99 senzori
- Distanta receptie: 150m (camp deschis)
- Material: ABS alb
- Temperatura operare: 0°C ~ +45°C
- Umiditate: < 80% - Fara condensare
- Masa bruta: 1 kg
- Dimensiuni unit. centrala: 188(L) x 118(l) x 13(A)mm

Continut pachet

- 1 x unitate centrala
- 2 x Telecomanda cu 4 butoane
- 1 x Contact magnetic pentru usa/fereastră wireless KR-D026
- 1 x Detector de miscare wireless KR-P829
- 1 x Adaptor 230V
- Manual de utilizare

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI COLECTARI SEPARATE

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

KR-K5
Kit alarma wireless, 99 zone, compus din monitor de 4.3" cu touchscreen, 1 PIR, 2 telecomenzi si 1 senzor usa
FISA TEHNICA